


### Besondere Eigenschaften

- **Höchster Komfort** - durch den Überwachungsmodus erkennt der **e-power**, wann er starten muss! Ein Display zeigt die Batteriespannung und die Betriebsstunden an.
- **Start- Stopp Automatik** - je nach Leere der Batterie startet der **e-power** automatisch, lädt die Batterie und stellt sich selbständig wieder ab! Zusätzlich kann der **e-power** mit einer Fernbedienung gestartet werden.
- **Direkt laden (DC) in die Batterie** - auf ein Ladegerät kann verzichtet werden! Der **e-power** wird direkt mit dem Plus- und Minuskabel an die Batterie angeschlossen, fertig!
- **Schnellladefunktion** - kann nur durch das direkte Gleichstromladen (DC) in die Batterie gewährleistet werden!
- **Höchste Effizienz** - jedes produzierte Watt des **e-power 1.1** wird in die Batterie geladen! Wenn die Batterie 80% geladen ist, wird automatisch abgeschaltet!
- **Leise in der Anwendung** - durch das abgeschlossene Verkleidungs-Design und der sehr guten Dämmung kann der **e-power** überall betrieben werden.

### cs e-power 1.1 12V



Gleichstrom (DC) Nennleistung 1.100W



Produkt Serie	cs e-power
Modell	1.1
Motor Type	Einzyylinder, 4Takt, 4Ventil, luftgekühlt
Start- Abschaltspannung	11,6V / 14,40V
Drehzahl Last (U/min.)	3.500±100
Tankinhalt	5,5L
Schalldruck 7m LpAm(dB/20Pa)	59
Trockengewicht	24kg
Abmessungen L/B/H	488×320×500

Hubraum (cm <sup>3</sup> )	79,7
Kraftstoffart	Normalbenzin
Nennleistung (kw) bei konstanter Drehzahl	Min. 0.9 Max. 1.1
Max. elektrische Leistung	Max. 91A
Verdichtungsverhältnis	9:1
Motoröl 10W-30 / Füllmenge	450ml
Last / Laufzeit / Verbrauch in l	50% / h / 0,67l
Handstart; Auto Start- Stopp	JA
Fernbedienung	JA